



### Kurzbedienung:

#### Einlernen

- Die Add-Karte vor das W2-2 halten (das W2-2 geht jetzt in den Lernmodus)
- Jetzt einzeln und nacheinander die UHF-Transponder vor das A401UHF halten
- Zum Abschluss die Add-Karte nochmal vor das W2-2 halten, fertig

#### Löschen

- Die Delete-Karte vor das W2-2 halten (das W2-2 geht jetzt in den Löschmodus)
- Jetzt einzeln und nacheinander die zu löschenden UHF-Transponder vor das A401UHF halten
- Zum Abschluss die Delete-Karte nochmal vor das W2-2 halten, fertig

Zum Löschen von nicht vorhandenen Transpondern muss die Transpondernummer über die Fernbedienung des W2-2 eingegeben werden, siehe auch Bedienungsanleitung:

[http://www.i-keys.de/download\\_free/W2-2-Anleitung-2012.pdf](http://www.i-keys.de/download_free/W2-2-Anleitung-2012.pdf)